

FICHE TECHNIQUE version 2.0 – Juin 2018

Durée du spectacle : 35 minutes

Jauge : 90 (enfants et accompagnants)

Equipe sur la route :

2 Comédiens

1 metteur en scène

1 Régisseur Lumière

Contact technique :

Régie générale, lumière : Philippe Mathiaut - 06.74.40.83.92 philippe.mathiaut@gmail.com

Divers :

Un aspirateur.

Un fer à repasser + table.

Loge pour 2 personnes (chauffée).

Boissons (chaudes et froides) et fruits secs dans la loge.

Places de stationnement pour voiture VL.

La réalisation de photographies, d'enregistrements audio ou de films sera soumise à l'approbation de la compagnie.
--

Horaires et personnel :

Montage : 1 service de 4h (hors pré-implantation lumière et pendrillons) - 2h supplémentaires si la pré-implantation lumière n'est pas faite en amont.

Raccords : 2h

- Déchargement / Montage : 1 régisseur polyvalent pour lumière et plateau.
- Exploitation : 1 régisseur présent
- Démontage / Chargement : 1 personne – 1 h à l'issue de la représentation.

Scène:

Dimensions de l'espace de jeu :

Ouverture au cadre : 6m (min : 5m)

Profondeur : 3m

Hauteur : 4m (min 3 m)

Sol noir : tapis de danse

Fond Noir

Pendrillons à l'italienne ou à l'allemande.

Son :

Néant : Spectacle acoustique

Lumière

Jeu d'orgue :

24 circuits à mémoires avec transfert A/B type ADB, Avab, Strand.

18 circuits de 1.4 Kw (la compagnie peut fournir 3 blocs 4 circuits pour les pars 16

Liste des projecteurs à fournir :

4 PC 650W ou à défaut 1 kw dont 1 au sol

1 PC 1000W, type Robert Juliat 310HPC pour la face

1 Par CP62

1 platine de sol

6 F1 (pouvant être fournis par la cie

6 Pars 16 fournis par la cie

Rampe de projecteurs autoportés fournie par la cie

2 Quartzs 500 ou horiziodes pour éclairage public

Liste des gélatines à fournir :

1 Lee 257 format Par

1 Lee 201 format 650

3 Rosco 119 pour les faces

Feuille de patch lumière

Channel	Grada	Ligne	Désignation	Type	Gélates
1			Eclairage table jardin	Rampe mickeys fournis	
2					
3			Face croisée / grill	2 pc 650w	R 119
4			Face saluts	1 PC 650w	
5			Contre Chaud	1 PC 1 Kw	R119
6			Contre Froid	1 Par CP62	L257
7					
8			Lat Cour Sol	1 PC 650w	L201
9			Maison grill	1 F1	
10			Loup grill	1 F1	
11			Bébé grill	1 F1	
12			Contre grill	2 F1	
13					
14			Latéral jardin grill	1 F1	
15			Face Diag Table autonome	2 pars 16 cie	
16					
17			Contre Diag Table autonome	2 pars 16 cie	
18					
19			Rasant Table Jar autonome	1 par 16 cie	
20			Rasant Table Cour autonome	1 par 16 cie	
21			Fluo table	Fluos cie	
22			Tasse	1 dichro cie	
24			Eclairage public	2 quarts à minima	

Merci de prévoir des charges pour les circuits 19 à 22